

HATZ 1D-SARJAN DIESEL 3-VAIHE AGGREGAATIT

DIESEL AGGREGAATTI 400V
POWERED BY
HATZ



| MOOTTORI | HZA3-1D81S | HZA3-1D81C |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| Malli: | 1D81S | 1D81C |
| Tyyppi: | 4 tahtinen 1 sylinterinen | Äänieristetty 1 sylinterinen |
| Jäähdytysjärjestelmä: | ilma jäähdytteinen | |
| Max ulostulo: | 13,7 Hv | 13,1 Hv |
| Litratilavuus: | 667 cm ³ | |
| Polttoaine: | DIESEL | |
| Polttoainesäiliön tilavuus: | 10 litraa | 50 litraa |
| Käyntiaika (75%): | | |
| Käynnistysjärjestelmä: | Sähkökäynnistys | |
| Turvallisuus: | | |
| GENERAATTORI | | |
| Valmistaja: | Linz generaattori | |
| Ulostulo: | 400 V harjaton, kolmivaiheinen | |
| Generaattorin tyyppi: | 2 Napainen | |
| Jännitteen säätö: | AVR , Automaattinen jännitteensäädin | |
| Taajuus: | 50 Hz | |
| Varusteet: | 1 kpl 3-vaihe , 1 kpl 1-vaihe 16A schuko | |
| Suojaus: | Vikavirtasuoja | |
| AGGREGAATIN ARVOT | | |
| Max. Ulostulo | 10,6 kVA | 10,4 kVA |
| Äänitaso (LwA): | | |
| Äänen painetaso @ 7m: | | |
| Mitat P x L x K: | 80 x 59 x 58 | 112 x 58 x 90 |
| Paino: | 180 Kg | 270 Kg |
| VAKIOVARUSTEET | | |
| Runko: | Putkirunko | Jalusta |
| Muuta: | | |
| Lisävarusteet: | | |